

# ПЕРЕД ФОРМИРОВАНИЕМ ЧЕКА КОРРЕКЦИИ ОБНОВИТЕ ДРАЙВЕР ДО ВЕРСИИ 4.14.0.625 или старше

## ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕКА КОРРЕКЦИИ ПРИ РАБОТЕ С ФФД 1.0.5

1. Открыть вкладку "Чек коррекции" в разделе драйвера 11. ФН

Тест драйвера ККТ 4.14.0.640

Файл Язык Справка

01. Состояние  
02. Регистрация  
03. Отчеты  
04. Печать текста  
05. Печать графики  
06. ПД  
07. Параметры устройств  
08. Сервис  
09. ЭКЛЗ  
10. МФП  
**11. ФН**  
12. Купюроприемник  
13. MasterPay-K  
14. Модем  
15. БД чеков  
16. Онлайн платежи  
17. Прочее

Состояние ФН | Фискализация ФН | Данные | Теги ОФД | Операции ФН | Чек коррекции | ОФД | РНМ | КТН | Агент (ФФД 1.1)

Тип коррекции: 0. Самостоятельно | Сист. налогообл.: Общая  
Признак расчета: 1. Коррекция прихода | Операция (для v1): Приход

Сумма расчета:	500	Сумма НДС 18%:	61,02
Сумма по чеку нал.:	350	Сумма НДС 10%:	9,09
Сумма по чеку электр.:	150	Сумма расч. по ставке 0%:	0
Сумма по чеку предопл.:	0	Сумма расч. по чеку без НДС:	50
Сумма по чеку постопл.:	0	Сумма расч. по расч. ст.18/118:	0
Сумма по чеку встречн. предст.:	0	Сумма расч. по расч. ст.10/110:	0

Начать форм. чека коррекции

Сформировать чек коррекции v2 | Сформировать чек коррекции v1 (устаревш.)

Номер чека : 1  
Номер фД : 19  
Фискальный признак : 981202009

2. Выбрать тип коррекции - "самостоятельно/по предписанию"

- по предписанию используется в том случае если есть прямое указание от ФНС (в случае с 20.12.17 выбираем "самостоятельно")

3. Указать признак расчёта

4. Указать систему налогообложения

- в случае если несколько СНО, то формируется несколько чеков коррекции для каждой СНО отдельно

Тест драйвера ККТ 4.14.0.640

Файл Язык Справка

Состояние ФН | Фискализация ФН | Данные | Теги ОФД | Операции ФН | Чек коррекции | ОФД | РНМ | КТН | Агент (ФФД 1.1)

Тип коррекции: 0. Самостоятельно | Сист. налогообл.: Общая

Признак расчета: 1. Коррекция прихода | Операция (для v1): Приход

Сумма расчета:	500	Сумма НДС 18%:	61,02
Сумма по чеку нал:	350	Сумма НДС 10%:	9,09
Сумма по чеку электр:	150	Сумма расч. по ставке 0%:	0
Сумма по чеку предопл:	0	Сумма расч. по чеку без НДС:	50
Сумма по чеку постопл:	0	Сумма расч. по расч. ст.18/118:	0
Сумма по чеку встречн. предст.:	0	Сумма расч. по расч. ст.10/110:	0

Начать форми. чека коррекции

Сформировать чек коррекции v2 | Сформировать чек коррекции v1 (устаревш.)

Номер чека : 1  
 Номер фд : 19  
 фискальный признак : 981202009

Результат: [0] Ошибка нет | Пароль: 30 | Настройка свойств

Передано: 02 05 11 1E 00 00 00 0A | Время: 94 мс

Принято: 02 | 30 | 11 | 00 | 1E 43 31 1C B3 14 0C 11 01 07 00 B2 02 02 00 03 4E 41 00 00 01 01 10 15 0C 11 0C 2A 15 0C | Оператор: 30 | Закреть

## 5. Указываем сумму расчёта

- это сумма по всем типам оплат

## 6. Далее указываем отдельно суммы по всем типам оплат (нал, безнал)

## 7. Указываем суммы НДС (для ставок 10% и 18%)

- суммы НДС рассчитываются самостоятельно исходя из сумм расчётов по данным ставкам

## 8. Указать сумму товаров/услуг по ставкам 0% и БЕЗ НДС

- указываются именно данные суммы, в случае если были операции по этим ставкам

Тест драйвера ККТ 4.14.0.640

Файл Язык Справка

01. Состояние | Состояние ФН | Фискализация ФН | Данные | Теги ОФД | Операции ФН | Чек коррекции | ОФД | РНМ | КТН | Агент (ФФД 1.1)

02. Регистрация

03. Отчеты

04. Печать текста

05. Печать графики

06. ПД

07. Параметры устройств

08. Сервис

09. ЭКЛЗ

10. МФП

11. ФН

12. Купюроприемник

13. MasterPay-K

14. Модем

15. БД чеков

16. Онлайн платежи

17. Прочее

Тип коррекции: 0. Самостоятельно | Сист. налогообл.: Общая

Признак расчета: 1. Коррекция прихода | Операция (для v1): Приход

Сумма расчета:	500	Сумма НДС 18%:	61,02
Сумма по чеку нал:	350	Сумма НДС 10%:	9,09
Сумма по чеку электр:	150	Сумма расч. по ставке 0%:	0
Сумма по чеку предопл:	0	Сумма расч. по чеку без НДС:	50
Сумма по чеку постопл.:	0	Сумма расч. по расч. ст.18/118:	0
Сумма по чеку встречн. предст.:	0	Сумма расч. по расч. ст.10/110:	0

Начать форм. чека коррекции

Сформировать чек коррекции v2 | Сформировать чек коррекции v1 (устаревш.)

Номер чека : 1  
 Номер ФД : 19  
 фискальный признак : 981202009

Результат: (0) Ошибка нет | Пароль: 30 | Настройка свойств

Передано: 02 05 11 1E 00 00 00 0A | Время: 94 мс

Принято: 02 | 30 | 11 | 00 | 1E 43 31 1C B3 14 0C 11 01 07 00 B2 02 02 00 03 4E 41 00 00 01 01 10 15 0C 11 0C 2A 15 0C | Оператор: 30 | Закреть

9. Нажать "Сформировать чек коррекции v2"

Тест драйвера ККТ 4.14.0.640

Файл Язык Справка

Состояние ФН | Фискализация ФН | Данные | Теги ОФД | Операции ФН | Чек коррекции | ОФД | РНМ | КТН | Агент (ФФД 1.1)

01. Состояние  
02. Регистрация  
03. Отчеты  
04. Печать текста  
05. Печать графики  
06. ПД  
07. Параметры устройств  
08. Сервис  
09. ЭКЛЗ  
10. МФП  
11. ФН  
12. Купюроприемник  
13. MasterPay-K  
14. Модем  
15. БД чеков  
16. Онлайн платежи  
17. Прочее

Тип коррекции: 0. Самостоятельно | Сист. налогообл.: Общая  
 Признак расчета: 1. Коррекция прихода | Операция (для v1): Приход

Сумма расчета:	500	Сумма НДС 18%:	61,02
Сумма по чеку нал:	350	Сумма НДС 10%:	9,09
Сумма по чеку электр:	150	Сумма расч. по ставке 0%:	0
Сумма по чеку предопл:	0	Сумма расч. по чеку без НДС:	50
Сумма по чеку постопл.:	0	Сумма расч. по расч. ст.18/118:	0
Сумма по чеку встречн. предст.:	0	Сумма расч. по расч. ст.10/110:	0

Начать форм. чека коррекции

Сформировать чек коррекции v2 | Сформировать чек коррекции v1 (устаревш.)

Номер чека : 1  
 Номер #Д : 19  
 Фискальный признак : 981202009

Результат: [0] Ошибка нет | Пароль: 30 | Настройка свойств  
 Передано: 02 05 11 1E 00 00 00 0A | Время: 94 мс  
 Принято: 02 | 30 | 11 | 00 | 1E | 43 31 1C B3 14 0C 11 01 07 00 B2 02 02 00 03 4E 41 00 00 01 01 10 15 0C 11 0C 2A 15 0C | Оператор: 30 | Закреть

### В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ФФД 1.0

Делаем все тоже самое за исключением:

- Вместо "Признак расчёта" используем "Операция v1"
- Вместо "Сформировать чек коррекции v2" использовать "Сформировать чек коррекции v1"

Файл Язык Справка

01. Состояние	Состояние ФН	Фискализация ФН	Данные	Теги ОФД	Операции ФН	Чек коррекции	ОФД	РНМ	КТН	Агент (ФФД 1.1)
02. Регистрация	Тип коррекции:	0. Самостоятельно	Сист. налогообл.:	Общая						
03. Отчеты	Признак расчета:	1. Коррекция прихода	Операция (для v1):	Приход						
04. Печать текста	Сумма расчета:	500	Сумма НДС 18%:	61,02						
05. Печать графики	Сумма по чеку нал:	350	Сумма НДС 10%:	9,09						
06. ПД	Сумма по чеку электр:	150	Сумма расч. по ставке 0%:	0						
07. Параметры устройств	Сумма по чеку предопл:	0	Сумма расч. по чеку без НДС:	50						
08. Сервис	Сумма по чеку постопл.:	0	Сумма расч. по расч. ст.18/118:	0						
09. ЭКЛЗ	Сумма по чеку встречн. предст.:	0	Сумма расч. по расч. ст.10/110:	0						
10. МФП										
11. ФН										
12. Купюроприемник	Начать форм. чека коррекции									
13. MasterPay-K	Сформировать чек коррекции v2									
14. Модем	Сформировать чек коррекции v1 (устаревш.)									
15. БД чеков	Номер чека : 1									
16. Онлайн платежи	Номер фид : 19									
17. Прочее	Фискальный признак : 981202009									

Результат: (0) Ошибка нет

Передано: 02 05 11 1E 00 00 00 0A

Принято: 02 | 30 | 11 | 00 | 1E 43 31 1C B3 14 0C 11 01 07 00 B2 02 02 00 03 4E 41 00 00 01 01 10 15 0C 11 0C 2A 15 0C

Пароль: 30

Время: 94 мс

Оператор: 30

Настройка свойств

Закреть